

デジタルスケール


品番 DS2006 取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。



ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕 様			
最大計量	2kg	消費電流	4mA
最小表示	1g	電池寿命	1日に約5分間使用で約12.3年間 (20℃・アルカリ乾電池新品使用時)
操作機能	ON/TARE/OFFスイッチ ・電源ON→押す度に0g表示 ・電源OFFは長押し約3秒間 ・オートパワーOFF機能:約60秒間	外形寸法	W172×D205×H43mm (計量皿:160×152mm 突起部含まず)
		質量	約750g(電池含む)
安定所要時間	約1秒間	付属品	取扱説明書・保証書 郵便料金シール アルカリ乾電池単3形(LR6)4本
使用電源	乾電池単3形4本、 または専用ACアダプター 「品番A-504」(別売)		


※この製品は、改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称



電池を入れる

- ① 本体裏面の電池ふたを矢印の方向に外します。
- ② 同梱されている乾電池を入れます。
(乾電池の \oplus \ominus の向きを正しく入れてください。)
- ③ 電池ふたをもとどおりに取り付けます。




注意

付属の乾電池は工場出荷時に入れていますので、所定の連続使用時間に満たないうちに寿命が切れることがあります。早めの交換をお勧めいたします。
長時間使用しない時は、液もれ防止のため乾電池を取り外してください。

ACアダプター(別売)の接続

専用ACアダプター「品番A-504」(別売)を使用することで、常に安定した電源状態で計量することが可能となります。

- ① ACアダプターを本体のACアダプター入力ジャックへ接続します。




注意

・専用ACアダプター「品番A-504」(別売)は本機専用のため、他の用途に使わないでください。
・長時間使用しない時は、専用アダプターを取り外してください。

通常計量方法

本体を水平で安定した場所に置いてください。

- ① 計量皿に何も載せない状態で、 \odot スイッチを押すと、電源が入ります。
- ② 計量物を計量皿の中心に載せます。
計量物の重さが表示されます。
- ③ 計量物を計量皿から降ろします。
- ④ \odot スイッチを約3秒間押し続けると、電源が切れます。
- ⑤ スタンドを立てると、封筒を立てたまま計量することができます。計量物が大きく、表示部を覆ってしまう時などにご使用ください。



警告

指などを挟まない様に気をつけてください。

精度の保証範囲

この「デジタルスケール」は、家庭での郵便物の目方の計量測定用に製造されたばかりです。
計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査の上、出荷しております。
なお、ご使用の場合は、量られた重さに対して下記の範囲まで精度を保証いたします。

量る量	精度保証
500 g まで量る場合	± 1 g
500 g を超え2,000 g まで量る場合	± 2 g

この「デジタルスケール」は郵便物材料目方の計量測定用が主な目的ですので、品物の販売取引や公にその物の目方を証明する場合は、この「デジタルスケール」をご使用にならないでください。

風袋引き計量方法




本体を水平で安定した場所に置いてください。

- ① 計量皿に何も載せない状態で、 \odot スイッチを押すと、電源が入ります。
- ② 容器を計量皿の中心に載せます。
容器の重さが表示されます。
- ③ 計量皿に容器を載せた状態で、 \odot スイッチを押します。
- ④ 計量物を容器の中に入れます。
計量物の重さのみが表示されます。

参考

\odot スイッチを押すごとに「0」表示になります。

- ⑤ 計量物と容器を計量皿から降ろします。
容器の重さがマイナス表示されます。
- ⑥ \odot スイッチを押すと、通常計量モードになり、「0」表示になります。
- ⑦ \odot スイッチを約3秒間押し続けると、電源が切れます。



その他の機能・表示

- オートパワーOFF機能：安定表示が約60秒間続くと自動的に電源が切れます。
- 表示部に「Lo」の表示がでたら電源を切って、使用推奨期限内の新しい電池に全て交換してください。
- 最大計量を超えると「E」が表示されます。
- 電源を入れたまま持ち運んだり、不安定な場所で使用すると、正しい表示をしない場合があります。その時には、もう一度電源を入れ直してご使用ください。



電池の交換

- 電池が消耗すると、電源が切れたり入らなくなります。必ず次の内容をよくお読みのうえ早めに電池を交換してください。
- 指定の電池以外は使用しないでください。電池容量、電圧値が異なるため誤作動や故障の原因になります。

使用できる電池		
種類	形名	個数
アルカリ乾電池	単3形 LR6	4本

注意

電池交換の時は、「安全上のご注意」をよく読み、十分に注意してお取り扱いください。

お手入れの仕方

電池を取り外し、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。シンナーやベンジンなど、揮発性の液体は使用しないでください。
変質、変色の恐れがあります。

●通常郵便物

種類	内 容		重 量	料 金
第 一 種（封 書）	定 形（長さが14～23.5cm、幅が9～12cm、 厚さが1cmまでのもの）		25gまで	82円
			50gまで	92円
	定形外（上記の形状であっても 50gを超えると定形外になります。）		50gまで	120円
			100gまで	140円
			150gまで	205円
			250gまで	250円
			500gまで	400円
			1kgまで	600円
			2kgまで	870円
			2kg超	1,180円
	郵便書簡		—	62円
	郵便区内特別郵便物(基本料金) （同一差出人から、形状、重量、取り扱いが同一で、同時に100通以上差し出す等の条件を満たし、同一の郵便区内のみ引受、配達する場合に適用されます。）	定 形	25gまで	67円
			50gまで	77円
定形外		50gまで	103円	
		100gまで	118円	
		150gまで	165円	
		250gまで	201円	
第 二 種	通 常 は が き		—	52円
	往 復 は が き		—	104円
第 三 種（承認を受けた 定期刊行物・開封）	下 記 以 外 の 第 三 種 郵 便 物		50gまで	62円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	8円増
	毎月3回以上発行する新聞紙1部又は1日分を内容とし、発行人又は売りさばき人から差し出されるもの		50gまで	41円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	6円増
	心身障害者団体の発行する定期刊行物を内容とし、発行人から差し出されるもの	毎月3回以上発行する新聞紙	50gまで	8円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	3円増
		その他のもの	50gまで	15円
			50gを超える1kgまで、50gまでごとに	5円増
第 四 種（開 封）	通 信 教 育		100gまで	15円
			100gを超える1kgまで、100gまでごとに	10円増
	点字郵便物/郵政公社の指定する施設が発受する盲人用録音物や点字用紙		—	無料
	学 術 刊 行 物		100gまで	36円
			100gを超える1kgまで、100gまでごとに	26円増

●特殊取扱料金

特殊取扱（オプションサービス）をご利用いただく場合は、通常郵便物の料金または荷物の運賃に特殊取扱（オプションサービス）料金が加算されます。

種 類	区 別		段 階			料 金
書 留 便	郵 便	現 金	損害要償額1万円まで			430円
			損害要償額1万円を超え5千円までごとに			10円増
	金 以 外	損害要償額10万円まで			430円	
		損害要償額10万円を超え5万円までごとに			21円増	
	ゆうメール	簡 易 書 留	—			310円
			一 般 書 留 め 料 金	損害要償額10万円まで		
損害要償額10万円を超え5万円までごとに				21円増		
速 達	郵 便	250gまで	280円	ゆうメール	2kgまで	320円
		1kgまで	380円		2kg超	470円
		1kg超	650円			
※ 引 受 時 刻 明	差し出した時刻の証明が必要なときのその証明をするものです。					310円
※ 配 達 証 明	配達した月日を証明するものです。		差し出しの際			310円
			差し出しの後			430円
※ 内 容 証 明	どういう内容の文書を差し出したかを証明するものです		① 同文内容証明以外のもの	謄本1枚	430円	
				1枚増すごとに	260円増	
			② 同文内容証明	1通	①と同額	
				1通超えるごとに	①の半額	
	謄本閲覧					430円
☆ 代 金 引 換	郵便物等を受取人(荷受人)に渡すとき差出人(荷送人)の指定した金額と引換えに渡し差出人にその代金を送る制度です。(代金引換金額は 200 万円まで)					260円
※ 特 別 送 達	民事訴訟法に基づき書類を送達し証明するものです。					560円
配 達 日 定 指	郵 便		日曜日・休日以外を指定するもの			31円
			日曜日・休日を指定するもの			210円
	ゆうメール					51円
特定記録郵便	引き受けの記録として受領証が発行されます。					160円



- ※印は、書留（簡易書留を除く）としたものに関し、この取扱いをいたします。
- ☆印は送金手数料は差出人負担となります。

安全上のご注意



ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書および製品には、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

	警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う恐れがある」内容です。
	注意 この表示の欄は「けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分しています。(図記号の一例です)

	この記号は、してはいけないこと「禁止」内容です。
	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

電池の発熱、破裂を防ぐために、必ずお守りください。

●⊕⊖逆接続・ショート・充電・分解・加熱・火中投入禁止。
液もれや破裂のおそれがあります。万一、液もれしたアルカリ性溶液が眼に入った時は水で洗った後、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は水で洗い流してください。

●新しい電池と使用した電池、異種の電池を混用しない。
●充電式ではないので、充電すると液もれ、破損の恐れがある。
●使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
●落下など強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
●長期間使用しない時は、液もれ防止のため電池を取り外す。
●廃棄や保存はテープなどで巻きつけて絶縁のこと。

 **注意** 乾電池の⊕⊖を正しく入れる。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理やご不明な点などのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

■保証期間

【お買い上げの日から1年間です。】
保証期間中でも、有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
※本機を分解されますと、保証が無効になります。

■出張修理は行っておりません。

点検や修理の発送のために外箱・緩衝材(発泡スチロール等)を保存しておいてください。

■お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問はカスタマーサービスセンターへお申し付けください。

お願い 修理を依頼される時は、付属品も一緒にお持ちください。

株式会社アスカ

注意

	隙間に指を入れない 挟まれけがをする恐れがあります。
	強い衝撃や振動を与えない 故障の原因になります。
	直射日光の当たる場所に置かない 変形・故障の原因になります。
	熱器具に近づけない 変形・故障の原因になります。
	表示部を強く押さない 割れることがあります。
	絶対に分解したり修理・改造をしない けがをする恐れがあります。 ※修理は販売店へご相談ください。
	水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。
	シンナーやベンジンで拭いたり、殺虫剤をかけない びびわれによるけが、ショート・感電・火災の原因になります。
	必ず水平で安定した場所に設置する 正しく計量されない場合があります。
	計量物は静かに載せる 乱暴に載せると、誤作動や故障の原因になります。
	最大計量以上のものを載せない 故障の原因になります。
	20℃以上温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してから使用する 誤作動する恐れがあります。

保証内容(修理規定)

1. 取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの使用上の注意に従った使用方法で保証期間内に故障した場合には、**無料修理**をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書を **お持込**の上、修理をお申し付けください。

(ロ) お送りいただく場合は梱包費用、往復の輸送料金などはお客様のご負担となります。

2. 保証期間内でも次の場合には有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷。

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下などによる故障・損傷。

(ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障・損傷。

(ニ) 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障・損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合には、お買い上げの販売店または、株式会社アスカのカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

カスタマーサービスセンター
TEL03-5690-9412
受付時間:AM10:00~12:00
PM 1:00~ 5:00
月曜日~金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

2013年12月 第4版

デジタルスケール DS2006 保証書

持込修理

お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
	電話番号	()	-
	お買上げ日	年	月
販売店名・住所・電話番号			
電話 () -			

品名 デジタルスケール
品番 DS2006
保証期間 お買上げより1年間

〈ご販売店にお願い〉
左記に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買上げの年月日、店名などを証明するものをお貼りください。

見本印

保証書にご記入いただきました個人情報の取扱について
お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービスの目的にのみ利用させていただきます。これらの情報は、お客様に明示した利用目的の範囲をこえて利用することはありません。業務上必要な範囲をこえて、個人情報を第三者(修理委託先は除く)に開示または提供いたしません。

株式会社アスカ

カスタマーサービスセンター ☎03-5690-9412
受付時間：AM10:00～12:00/PM1:00～5:00
月曜日～金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)

修理メモ